

disparador de mínima tensión 230 V AC, con 6 bornes para automático magnetotérmico 5SL4, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (con 5SU1 se necesita la unión con asa 5ST3805-1)



La versión	
Nombre comercial del producto	SETRON
Datos técnicos generales	
Función de maniobra / retardo a la excitación/conmutación instantánea	No
Tipo de corriente / para mando	CA
Corriente de control	
Tensión de alimentación del circuito de mando	
• con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	230 V
• con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx.	230 V
• con AC / con 60 Hz / valor asignado / mín.	230 V
• con AC / con 60 Hz / valor asignado / máx.	230 V
Idoneidad	
Aptitud para integración	
• guardamotor	No
• relé de sobrecarga	No
Aptitud para uso	
• Interruptor	No

- Interruptor automático

No

Número

Número de contactos NC	0
Número de contactos NA	2
Número de contactos conmutados	0

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
Altura	90 mm
Profundidad	70 mm
Peso neto	114 g

Certificados

No está permitido desechar equipo eléctrico usado como residuo urbano no seleccionado, p. ej., como basura doméstica. Al desecharlo debe respetarse la normativa nacional e internacional vigente actualmente.



Declaration of Conformity	other	Railway
 EG-Konf.	Environmental Confirmations	Miscellaneous Vibration and Shock

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3040>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3040>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3040

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



